Verbindung über Internet Smart Home JUDO i-soft / JUDO i-soft SAFE+

Überwachung und Bedienung per App / Smart Home Anschlussmöglichkeiten Gültig für: EU-Länder und Schweiz

Sprache: deutsch



Vor Anschluss lesen und aufbewahren!



Inhaltsverzeichnis

1	Inhalt der Anleitung		
2	Voraussetzungen für die Fernbedienung	3	
2.1	LAN-Verbindung mit dem Internet herstellen	3	
3	Die JU-Control App	4	
3.1	JU-Control App installieren	4	
3.2	JU-Control App starten	4	
3.3	Benutzerkonto anlegen	4	
3.4	Standort hinzufügen bzw. aus- wählen	5	
3.5	Gerät hinzufügen / Geräteüber- sicht	5	
3.6	Schaltfläche Gerätemenü	7	
3.7	Benutzerverwaltung und -ein- stellungen	11	
3.8	Benachrichtigungen	14	
3.9	Benutzername oder Passwort vergessen?	16	
4	Steuerung über Amazon Alexa1		
5	Kundendienst	20	

1 Inhalt der Anleitung

Die Enthärter

- JUDO i-soft
- JUDO i-soft SAFE+

bieten folgende Möglichkeiten zur Fernsteuerung:

- über mobile Endgeräte wie Handy oder Tablet, mit Hilfe der JU-Control App
- · per Sprachbefehl über Amazon Alexa.

Diese Anleitung beschreibt die notwendigen Schritte zur Nutzung dieser Möglichkeiten.

2 Voraussetzungen für die Fernbedienung


Eine Fernbedienung der Geräte erfordert

- eine stabile LAN-Verbindung mit dem Internet über das Heimnetzwerk (siehe Kapitel 2.1)
- das Anlegen eines Benutzerkontos über die JUDO-Webseite
- die Verknüpfung der Geräte mit dem Benutzerkonto.


2.1 LAN-Verbindung mit dem Internet herstellen

Die Verbindung mit dem Heimnetzwerk lässt sich folgendermaßen herstellen:

- über LAN-Kabel
- über Powerl AN Module am Router und am Gerät



LAN Kabel, Router im EG, i-soft im UG



Power LAN Module am Router im EG und am i-soft im UG

3 Die JU-Control App

Die JU-Control App bietet die Bedienoberfläche, um fernbedienfähige JUDO-Geräte von mobilen Endgeräten aus zu verwalten, zu bedienen und zu überwachen.

3.1 JU-Control App installieren

- Mobile Android-Endgeräte: JU-Control vom Playstore herunterladen und installieren.
- Mobile Apple Endgeräte: JU-Control vom App Store herunterladen und installieren.
- PC oder Laptop: Browser starten und die Webadresse https://www.myjudo.eu eingeben.

3.2 JU-Control App starten

Nach dem Start der JU-Contol App erscheint die Aufforderung zur Anmeldung bzw. Registrierung:



Falls noch kein Benutzerkonto angelegt wurde:

 Feld Registrieren anklicken bzw. antippen und den Anweisungen im Kapitel 3.3 folgen.

Falls bereits ein Benutzerkonto angelegt wurde:

 Den Benutzernamen und das Passwort eingeben und Feld Anmelden anklicken bzw. antippen.

3.3 Benutzerkonto anlegen

So wird's gemacht:

- Die Schaltfläche Registrieren anwählen.
 - Das Fenster zur Eingabe der Benutzerdaten erscheint.
- 2. Benutzerdaten eingeben.



Die mit * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder und müssen ausgefüllt werden.

Benutzername und Passwort festhalten für den späteren Gebrauch.

- Kontrollkästchen links neben Datenschutzerklärung akzeptieren anwählen.
- Ganz unten Feld Registrieren anwählen.
 - Zur Bestätigung wird eine E-Mail an die in der Registrierung angegebene E-Mail-Adresse gesandt.
- **5.** Den in der E-Mail enthaltenen Link <u>hier</u> zur Bestätigung anwählen.
- Das Benutzerkonto wird freigeschaltet und ist künftig mit dem festgelegten Benutzernamen und Passwort zugänglich.

3.4 Standort hinzufügen bzw. auswählen

Nach dem erstmaligen Anmelden in der JU-Control App ist noch kein Standort angelegt.



Der Standort bezeichnet den Einbauort des Geräts.

In der JU-Control App lassen sich mehrere Standorte anlegen.

So wird's gemacht:

 Schaltfläche Standort hinzufügen anwählen.




2. Die Standortdaten eingeben.



Falls der Standort mit der bei der Registrierung eingegebenen Adresse übereinstimmt, können diese Angaben durch Anklicken bzw. Antippen des Felds Aus Registrierungsdaten übernehmen einfach und zeitsparend übernommen werden.





- 3. Schaltfläche Hinzufügen anwählen.
- → Der neu angelegte Standort wird angezeigt und steht unter der Schaltfläche Standort zukünftig zur Anwahl zur Verfügung.

3.5 Gerät hinzufügen / Geräteübersicht

Dem zuvor angelegten Standort wird nun das Gerät hinzugefügt.



Einem Standort können auch mehrere Geräte zugeordnet werden.

So wird's gemacht:

- 1. Den gewünschten Standort anwählen.
- **2.** Die Schaltfläche *Gerät hinzufügen* anwählen.





3. Das Gerät hinzufügen

- entweder durch Eingabe der MAC-Adresse des Connectivity Moduls
- oder, bei Verwendung eines Smartphones mit Kamerafunktion, durch den integrierten QR-Code Scanner.



Der QR-Code und die MAC-Adresse befinden sich auf einem Etikett außen am Gerätegehäuse, auf der rechten Seite.

Nach Anwahl des QR-Code Symbols startet die Kamerafunktion des Smartphone und versucht, einen QR-Code zu lesen. Sobald der QR-Code von der Kamera erfasst wurde, wird das Gerät automatisch verknüpft.







 Das verknüpfte Gerät wird in der Geräteübersicht angezeigt und lässt sich direkt anwählen.



Der JUDO Kundendienst führt die Geräteverknüpfung bei Bedarf auch telefonisch durch (siehe Kapitel 5).

Hierzu benötigt der Kundendienst die MAC-Adresse des Etiketts auf der rechten Seite der Geräteverkleidung oder die Gerätenummer, die über die Info-Taste im Infomenü ausgelesen werden kann (siehe Einbau- und Betriebsanleitung, Kapitel Produktinformation / Info-Taste).


3.6 Schaltfläche Gerätemenü


Wenn eines der verbundenen Geräte angewählt ist, erscheint die Schaltfläche *Geräte*menü:






Abb. 1: Anzeige bei ausgewählten Gerät





3.6.1 Wasserszenen

Je nach Aktivität sind unterschiedliche Einstellungen für Enthärtungsgrad und Leckageschutz (i-soft SAFE+) oder Leckagewarnung (i-soft) erforderlich. Um dies zu erleichtern, sind über die Schaltflächen Gerätemenü / Wasserszenen einige Voreinstellungen gespeichert und komfortabel einstellbar:





Die voreingestellten Wasserszenen sind nur über die JU-Control App einstellbar, nicht am Gerät.

Wasserszene einstellen - so wird's gemacht:

- Gerät auswählen.
- 2. Schaltfläche Gerätemenü anwählen.
- Gewünschte Wasserszene durch Anwählen des Auswahlpunkts aktivieren
- → Die Wasserszene ist aktiviert. Die Einstellung kann jederzeit wieder geändert werden.

Wasserszene	WunschWasserhärte	Leckageschutzfunktion bzw. Leckagewarnung
Normalbetrieb	8 °dH	aktiv
Duschen	4 °dH	aktiv
Gartenbewässerung	halber Wert der unbehan- delten Wasserhärte + 2 °dH	deaktiviert
Heizungsbefüllung	1 °dH	aktiv
Waschen	1 °dH	aktiv

Tab. 1: Einstellungen der voreingestellten Wasserszenen

3.6.2 Betriebsstatus



Nach Anwählen der Schaltfläche Betriebsstatus wird Folgendes angezeigt:

- die momentan eingestellte Wunschwasserhärte bei Normalbetrieb
- den Status des Leckageschutzes bzw. Leckagealarms
- die voraussichtliche Reichweite des Salzvorrats
- den Füllgrad des Salzvorrats in 10%-Schrittweite
- den aktuellen Wasserdurchfluss in Liter pro Stunde.

3.6.3 Bedienung



Über die Schaltfläche Bedienung sind folgende Funktionen wählbar:

Salz nachfüllen



Die Nachfüllmenge 25 kg lässt sich direkt über die Schaltfläche 25 kg speichern.

Eine abweichende Nachfüllmenge über Schaltfläche 5 - 50 kg speichern.

- Wasser absperren
- Sleepmodus starten (d.h. aktive Enthärtereinstellungen für eine gewisse Zeit aussetzen - siehe Anleitung des Geräts)
- Regeneration starten

3.6.4 Einstellungen



Über die Schaltfläche *Einstellungen* lassen sich die Voreinstellungen des Geräts ändern:


- WunschWasserhärte
- Wasserszenenhärte
- Wasserszenendauer
- Leckageschutz
- Salzvorrat



Über diese Schaltfläche lässt sich die aktuelle Füllmenge des Salzvorrats korrigieren.


3.6.5 Wasserverbrauchsdiagramme

Über diese Schaltfläche lässt sich der Wasserverbrauch in unterschiedlichen, zurückliegenden Zeitabschnitten betrachten. Aus der Diagramm-Anzeige kann ein pdf erzeugt werden, das sich je nach Wunsch bzw. Möglichkeiten auf dem mobilen Endgerät speichern oder weiterleiten lässt. Mit der Browser-Version lassen sich zusätzlich CSV-Daten in einer Datei speichern.



3.6.6 Betriebsdaten

Über diese Schaltfläche ist die seit der Inbetriebnahme geflossene Gesamtwassermenge sowie die Anzahl der Regenerationen anzeigbar.



3.6.7 Info



Über die Schaltfläche Info werden Daten angezeigt, die für den Kundendienst relevant sind

3.7 Benutzerverwaltung und -einstellungen

Im Kopfbereich der JU-Control App wird Folgendes angezeigt:

- der aktuelle Benutzer
- das Symbol zum Öffnen der Menüauswahl
- das Symbol zum Aufruf eventueller Benachrichtigungen.



Abb. 3: Kopfbereich der JU-Control App

- 1 Aktueller Benutzer
- 2 Hauptmenü
- 3 Benachrichtigungen

3.7.1 Menü öffnen

Durch Klicken bzw. Tippen in den Bereich der Benutzeranzeige öffnet sich das Pulldown-Menü mit den entsprechenden Einstellmöglichkeiten und der Benutzerverwaltung.




3.7.2 Zusätzlichen Benutzer anlegen



Voraussetzung zur Anlage eines neuen Benutzers in der JU-Control App ist ein zuvor angelegtes eigenes Benutzerkonto.

So wird's gemacht:

- Im Kopfbereich der JU-Control App oben links auf Benutzer tippen bzw. klicken.
- → Das entsprechende Pull-down-Menü öffnet sich.
- 2. Schaltfläche Benutzerverwaltung anwählen.
- Schaltfläche Weitere Benutzer anwählen.



4. Den neuen Benutzer in das Feld *Benutzername** eintragen.

3.7.3 Freigeschaltete Benutzer anzeigen

So wird's gemacht:

- Im Kopfbereich der JU-Control App oben links auf Benutzer tippen bzw. klicken.
- → Das entsprechende Pull-down-Menü öffnet sich.
- Schaltfläche Benutzerverwaltung anwählen.



 Schaltfläche Freigeschaltete Benutzer anwählen.



→ Die angelegten Benutzer werden angezeigt.

3.7.4 Mögliche Benutzereinstellungen

Menü Benutzereinstellungen öffnen:

- Im Kopfbereich der JU-Control App links oben auf den Benutzer klicken bzw. tippen.
- → Das Pulldown-Menü öffnet sich.
- 2. Menüpunkt Einstellungen anwählen.
- → Das Pulldown-Menü mit den möglichen Einstellungen erscheint.





Schaltfläche Sprache Ändern




Abb. 4: Gewünschte Sprache auswählen über Schaltfeld *Sprache* ändern

Schaltfläche Registrierungsdaten ändern



Abb. 5: Nachträglich persönliche Daten ändern über Schaltfeld Registrierungsdaten ändern

Schaltfläche *Startseite auswählen*: Anzeige nach Start der JU-Control App festlegen




Abb. 6: Anzeige nach dem Starten der JU-Control App über Schaltfläche Startseite auswählen festlegen (Anzeige alle Geräte oder Übersicht mehrere Standorte)

Schaltfläche *Meldungseinstellungen*: Benachrichtigungsmodus für Meldungen festlegen




Abb. 7: Festlegen, auf welchem Weg Meldungen (z. B. wegen Salzmangel) erfolgen sollen: über E-Mail, SMS oder Push-Nachricht.



Voraussetzung für die Funktionalität ist der korrekte Eintrag von E-Mail-Adresse bzw. Mobilfunknummer in den Registrierungsdaten.

Schaltfläche *Passwort ändern*: Passwort für das Benutzerkonto ändern



So wird's gemacht:

- Bisheriges Passwort eingeben.
- 2. Neues Passwort eingeben.
- 3. Neues Passwort wiederholen.
- 4. Speichern.
- → Das Passwort des Benutzerkontos wird geändert.

3.8 Benachrichtigungen

Benachrichtigungen anzeigen

Das Glocken-Symbol anwählen, um eventuell vorhandene Benachrichtigungen (z. B. Salzmangelmeldung, Wartungsaufforderung) anzuzeigen:



Mögliche Funktionen

Das Menü-Symbol anwählen, um die Auswahl der möglichen Funktionen anzuzeigen:



3.8.1 Mögliche Funktionen

Das Menü-Symbol anwählen, um die Auswahl der möglichen Funktionen anzuzeigen:



Schaltfläche Ereignisliste





Abb. 8: Über die Schaltfläche *Ereignis-liste* lassen sich die letzten Meldungen der Geräte anschauen.

Schaltfläche Betriebsanleitungen



Abb. 9: Über die Schaltfläche Betriebsanleitungen lassen sich die Betriebsanleitungen für die Geräte auswählen und anzeigen.

Schaltfläche Service





Abb. 10: Über die Schaltfläche Service sind die Kontaktdaten des JUDO Kundendiensts abrufbar.

Schaltfläche Zusätzliche Serviceadresse



Abb. 11: Die Schaltfläche Zusätzliche Serviceadresse (über Schaltfläche Service aufrufbar) bietet die Möglichkeit, die Kontaktdaten des gewünschten Fachhandwerkers / Installateurs zu speichern

3.9 Benutzername oder Passwort vergessen?

Falls die bei der Registrierung eingegebenen Angaben für Benutzername oder Passwort für eine spätere Anmeldung nicht mehr bekannt sind:

den Link Benutzername oder Passwort vergessen? anwählen.

Benutzername oder Passwort vergessen?

falls der Benutzername nicht mehr bekannt ist: E-Mail Adresse, die für die Registrierung verwendet wurde, eingeben und das Feld Benutzername anfordern anwählen.



- → Der Benutzername wird an die eingegebene E-Mail Adresse gesandt.
- falls das Passwort nicht mehr bekannt ist: Benutzername und E-Mail Adresse, die für die Registrierung verwendet wurde, eingeben und das Feld Passwort anfordern anwählen.
- → Ein Link zum Ändern des Passworts wird an die eingegebene E-Mail Adresse gesandt.

Um das Passwort zu ändern klicken Sie bitte <u>hier</u> und geben Sie das neue Passwort ein! Dies ist eine automatisch versendete E-Mail. Bitte antworten Sie nicht auf diese Nachricht.

- ▶ Den Link <u>hier</u> in der E-Mail anwählen und das Passwort ändern.
- Für die nächste Anmeldung im Benutzerkonto das neue Passwort verwenden.

4 Steuerung über Amazon Alexa



Um die Sprachsteuerung Amazon Alexa zur Bedienung des Geräts nutzen zu können, ist Folgendes notwendig:

- ein Amazon Echo Gerät
- ein Netzwerkzugang.

Falls mit der JU-Control App mehrere Geräte verbunden sind, ist die Sprachsteuerung nur für eines der Geräte möglich.

Der JUDO Skill lässt sich auf unterschiedliche Weise aktivieren:

- in der Alexa App, oder
- über den Webbrowser

JUDO Skill in der Alexa App aktivieren

- Alexa App aus dem jeweiligen App Store (Apple App Store / Google Play Store) herunterladen.
- **2.** *Skills und Spiele* im Menü der Alexa App auswählen.
- In die Suchleiste den Skill JUDO eingeben.
- 4. JUDO Skill aktivieren.
- → Die Konfigurationsseite des JUDO Skills öffnet sich.
- Auf der Konfigurationsseite das Benutzerkonto für die JU-Control App (siehe Kapitel 3.3) mit dem JUDO Skill verknüpfen.
- Das JUDO Gerät auswählen, das über Amazon Alexa gesteuert werden soll.
- Der Skill ist aktiv, und das ausgewählte Gerät lässt sich per Sprachbefehl steuern.

JUDO Skill über den Webbrowser aktivieren

- Über den Webbrowser die Webseite https://www.amazon.de/skills aufrufen.
- Mit den Zugangsdaten des persönlichen Amazon-Accounts anmelden.

- Zum JUDO Skill navigieren (über die verfügbaren Kategorien oder direkt über die Suche).
- 4. JUDO Skill aktivieren.
- → Die Konfigurationsseite des JUDO Skills öffnet sich.
- Auf der Konfigurationsseite das Benutzerkonto für die JU-Control App (siehe Kapitel 3.3) mit dem JUDO Skill verknüpfen.
- Das JUDO Gerät auswählen, das über Amazon Alexa gesteuert werden soll.
- Der Skill ist aktiv, und das ausgewählte Gerät lässt sich per Sprachbefehl steuern.

Verfügbare Sprachbefehle

Eine Liste der möglichen Sprachbefehle steht auf der JUDO Webseite unter https://judo.eu/produkte/alexa/ zur Verfügung.

5 Kundendienst

JUDO Wasseraufbereitung GmbH

Postfach 380 • D-71351 Winnenden

Tel. +49 (0)7195 / 692-0 E-mail: info@judo.eu • judo.eu

JUDO Wasseraufbereitung GmbH · Niederlassung Österreich

AT Josef-Sandhofer-Straße 15 • A-2000 Stockerau

Tel. +43 (0)22 66 / 6 40 78 • Fax +43 (0)22 66 / 6 40 79

E-mail: info@judo-online.at • judo-online.at

JUDO Wasseraufbereitung AG

CH Industriestrasse 15 • CH-4410 Liestal

Tel. +41 (0)61 906 40 50 • Fax +41 (0)61 906 40 59

E-mail: info@judo-online.ch • judo-online.ch

JUDO Wasseraufbereitung GmbH • Filiaal - Filiale Benelux

BENELUX Laarbeeklaan - Av. du Laerbeek, 72 A1 • B-1090 Brussel-Bruxelles

Tel./Tél. +32 (0)24 60 12 88 • Fax +32 (0)24 61 18 85

E-mail: info.benelux@judo.eu • judo.eu

JUDO France SARL

76 Rue de la Plaine des Bouchers (Technosud) • F-67100 Strasbourg

Tel. +33 (0)3 88 65 93 94 • Fax +33 (0)3 88 65 98 49

E-mail: info@judo.fr • judo.fr

Eingebaut durch / am:

Sämtliche Bild-, Maß- und Ausführungsangaben entsprechen dem Tag der Drucklegung. Änderungen, die dem technischen Fortschritt und der Weiterentwicklung dienen, behalten wir uns vor. Modell- und Produktansprüche können nicht geltend gemacht werden.